



## FUNKSCHALT-SET COMFORT 2+1 M.FERNBEDIENUNG, LED & COUNTDOWN, ANTHRAZIT

### FUNKSCHALT-SET COMFORT

Art. Nr.  
0085520503

EAN  
4006341718402

Typ  
RF201R

#### HOME COMFORT & SICHERHEIT



- **PRAKTISCH** - einfaches und komfortables Schalten Ihrer elektrischen Geräte und Beleuchtung per Funk-Fernbedienung - durch Wände und Möbel - wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Deko-Beleuchtung, Lichterketten, Computer, TV, Spielekonsolen, Ventilatoren, Klimageräte, etc.
- **KOMPLETT**: Set bestehend aus zwei Schaltsteckdosen in kompaktem, rundem Kunststoffgehäuse mit farbig beleuchtetem LED-Leuchtring und einer Funk-Fernbedienung für die Verwendung im Haus und Wohnung
- **ÖKONOMISCH** - sparen Sie Strom und Geld durch Abschalten von elektrischen Verbrauchern mit Stand-by Funktion
- **EINFACH** - mobiler Funkempfänger als Zwischenstecker mit integriertem Schalter zum Einstecken in eine übliche Steckdose
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen, einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W und einer Reichweite von 50m (Freifeld)

#### ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Funkschalttechnik
Artikelnummer	0085520503
EAN-Nummer	4006341718402

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Zwischenstecker
IP-Schutzart	IP20
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Befestigungsart	steckbar

<b>Werkstoffgüte</b>	Thermoplast
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	matt
<b>Nennstrom</b>	16.000 mA
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Leistung</b>	3.680 W
<b>Anzahl der Kanäle</b>	4
<b>Reichweite (Freifeld)</b>	50 m
<b>Frequenzband</b>	433,05 - 434,79 MHz
<b>Funkfrequenz</b>	433,92 MHz
<b>Batterietyp System</b>	
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Länge netto mm</b>	67 mm
<b>Breite netto mm</b>	62 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	89 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	265 g
<b>B1 - Gewicht je Batterie [g]</b>	3 g
<b>B1 - austauschbar</b>	Ja
<b>B1 - Elektrochem. System</b>	Lithium-/Mangandioxid Rundzelle
<b>B1 - Anzahl Batterien</b>	1
<b>B1 - Typ_Oxaion</b>	CR2032
<b>Beschreibung</b>	<p>Das praktische Funkschalt-Set Comfort zum einfachen und komfortablen Schalten Ihrer elektrischen Geräte und Beleuchtung per Funk-Fernbedienung. Ideal für das bequeme Steuern im Haus und Wohnung für z.B. Tisch- und Stehlampen, Deko-Beleuchtung, Lichterketten, Computer, TV, Spielekonsolen, Ventilatoren, Klimageräte, etc. Das flexible Set mit 1 Fernbedienung und 2 Steckdosen punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Einfach Schaltsteckdose in eine übliche Steckdose stecken, Taste Ein/Aus der Steckdose 5 Sekunden drücken, auf der Fernbedienung die ON Taste des gewünschten Kanals 1 bis 4 drücken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken - fertig. Mit der 4-Kanal-Fernbedienung können Sie bis zu vier Geräte getrennt oder über den Hauptschalter gemeinsam schalten. Zusätzlich können Sie bei Bedarf über die Fernbedienung eine Countdown Funktion von 1, 2, 3 oder 4 Stunden auswählen. Nach Ablauf der ausgewählten Zeit wird das eingesteckte Gerät selbstständig ausgeschaltet. Der integrierte LED Leuchtring der Steckdose signalisiert optisch die Schaltfunktion. Auch eine Zufallsfunktion für z.B. eine Anwesenheitssimulation während dem Urlaub können Sie über eine Taste der Fernbedienung einfach auswählen. Sparen Sie Strom und Geld durch Abschalten von Stromfressern wie z.B. elektrische Verbraucher mit Stand-by Funktion. Das Funkschalt-Set bietet Ihnen eine kompakte Bauform, eine hohe Schaltleistung bis 3.680 W und eine Reichweite von 50m (Freifeld). Die Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Eine Batterie für die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.</p>
<b>B1 - Nennspannung</b>	3 V
<b>B1 - weitere Bezeichnung</b>	DL2032, ECR2032, 5004LC, SB-T15, L14, KCR2032, KL2032, KECR2032, LM2032, BR2032, SR2032, EA-2032C

<b>B1 - IEC-Bezeichnung</b>	CR2032
<b>Batterie austauschbar</b>	Austauschbar
<b>Batterie Anzahl &amp; Typ</b>	1 * CR2032
<b>B1 - Lithiumbatterie</b>	1
<b>B1 - Lithiumgewicht [mg]</b>	65 mg
<b>B1 - enthalten</b>	Ja
<b>Batterie enthalten</b>	Ja