



STECKDOSENADAPTER MULTIPOWER 4FACH SCHUTZKONTAKT WEISS MULTIPOWER

Art. Nr.
0020340112

EAN
4006341710598

Typ
KFBP4-1

STECKVERBINDER, ADAPTER



- PRAKTISCH - aus 1 mach 4, Mehrfachstecker zum Einstecken von bis zu vier Stecker in einer Schutzkontakt-Steckdose, immer gut wenn eine Steckdose zu wenig ist
- FLEXIBEL - mehr Steckplätze für die Anwendung von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung, wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Küchengeräte, HiFi-Geräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Lichterketten, Rasierer, elektrische Zahnbürste, Uhren, etc.
- EINFACH - Adapter als Zwischenstecker für eine übliche Steckdose, mit quersitzenden Steckdosen ideal für Winkelstecker, kein elektrischer Anschluß erforderlich
- SOLIDE - kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem Spezialkunststoff
- SICHER - mit stabiler Wandbefestigung, erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Schutzkontakt-/Euro-Adapter
Artikelnummer	0020340112
EAN-Nummer	4006341710598

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Schutzkontakt
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	4
Frequenz	50 Hz

Schutzklasse	I
Leistung	3.500 W
Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Farbe	Weiß
Länge netto mm	159 mm
Breite netto mm	126 mm
Höhe / Tiefe netto mm	79 mm
Gewicht netto gr	325 g
Beschreibung	Aus 1 mach 4 - der praktische Steckdosenadapter zum einfachen Erweitern Ihrer Steckdose - überall dort wo eine Steckdose zu wenig ist. Der sichere Adapter bietet vier Schutzkontakt-Steckdosen und lässt sich einfach in eine übliche Steckdose stecken. Einsetzbar für alle handelsüblichen Elektro-Geräte, wie z.B. Stehlampen, Küchengeräte, HiFi-Geräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Lichterketten, Rasierer, elektrische Zahnbürste, Uhren, etc. Für die Funktionssicherheit ist der Adapter mit einer stabilen Wandbefestigung mit Poweraktivierung ausgestattet. Erst wenn der Adapter fest an die Wand geschraubt ist, wird die Stromführung der Steckdosen aktiviert. Die Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.
Volumen in cm³	1.583 cm ³